



Toxic Ant

APOLLO

БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ



Особенности продукта

- Трехрежимное подключение: подключение мыши к устройству может осуществляться по Bluetooth, по радиоканалу 2.4G через USB-ресивер и по USB-кабелю.
- 6 уровней DPI: такой набор готовых пресетов чувствительности мыши подойдет для любой ситуации – от офисных задач до активных игровых сессий.
- Работа от аккумулятора: подключите мышь через USB-кабель к компьютеру для зарядки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Датчик: оптический
- Режим подключения: USB, 2.4G, Bluetooth
- Радиус действия: до 10 метров
- Количество кнопок: 6
- Интерфейс: USB Type-C
- Частота опроса: 1000 Гц (настраивается программно)
- Максимальное ускорение: 50G
- Скорость сенсора: 650 IPS
- Модель сенсора: PAW3395
- RGB цвета DPI: 800 – красный, 1600 (по умолчанию) – зеленый, 3200 – синий, 4800 – желтый, 8000 – голубой, 26000 – фиолетовый
- Тип аккумулятора: литиевый
- Емкость аккумулятора: 500 мАч
- Рабочее напряжение: 3.7 В
- Высота отклика: 1 мм, 2 мм
- Сила нажатия: 60г (±10г)
- Процессор: Broadcom BK3633
- Вес изделия: 59 г
- Размер продукта: 123.4 x 62 x 39.5 мм

Совместимость

Мышь совместима с операционными системами Windows 7/8/10 и Mac.

Режим сна

Если мышь будет бездействовать в течение 30-ти минут, то устройство перейдет в режим «легкого сна». Если по истечении 30-ти минут устройство будет продолжать бездействовать, то устройство перейдет в режим «глубокого сна». Чтобы перевести мышь в «нормальное» состояние, необходимо нажать на любую кнопку мыши.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Переключение режимов

Нажмите на кнопку переключения режимов подключения один раз для перехода в режим подключения по радиоканалу (2.4G). Нажмите на кнопку еще раз для подключения по Bluetooth (1 канал). Нажмите на кнопку еще раз для подключения по Bluetooth (2 канал).




2. Подключение по 2.4G

- Подключите USB-ресивер к USB-порту вашего устройства.
- Нажмите на кнопку переключения режимов подключения один раз, чтобы перейти в режим подключения по радиоканалу (2.4G).
- Нажмите и одновременно удерживайте ЛКМ + колесо прокрутки + ПКМ в течение 3-х секунд. Произойдет сопряжение кода – мышь должна автоматически подключиться к устройству. В случае неудачи повторите попытку подключения с 1-го пункта.



3. Подключение по Bluetooth

- Нажмите на кнопку переключения режимов подключения два раза, чтобы перейти в режим подключения по Bluetooth (BT).
 - Откройте на своем устройстве Bluetooth и найдите в списке устройств имя «APOLLO». Нажмите на него для подключения.
 - Нажмите и одновременно удерживайте ЛКМ + колесо прокрутки + ПКМ в течение 3-х секунд. Произойдет сопряжение кода – мышь должна автоматически подключиться к устройству. В случае неудачи повторите попытку подключения с 1-го пункта.
- Примечание: версии операционной системы Windows 7 и ниже не поддерживают Bluetooth-соединение.



4. Проводное подключение

- Подключите USB-кабель к мыши с одной стороны и к своему устройству – с другой стороны. Мышь должна автоматически подключиться к устройству.




5. Индикация низкого заряда батареи

Когда напряжение будет ниже 3.3В, индикатор начнет мигать красным цветом, сигнализируя о том, что мышь нуждается в подзарядке. Когда напряжение упадет ниже 3.1 В, мышь автоматически выключится.

6. Меры предосторожности

Перед зарядкой сначала подключите USB-кабель к мыши. Затем подключите USB-кабель к своему устройству.

Примечание: не заряжайте мышь через адаптер и не используйте «быструю зарядку»; обязательно заряжайте мышь через USB-порт вашего устройства.



УСЛОВИЯ

Держите оборудование в сухом месте и вдали от воды, различных жидкостей и конденсата.

Не используйте оборудование мокрыми руками.

Не используйте и не храните оборудование в пыльных и влажных местах.

Не используйте «быструю зарядку» для зарядки устройства (может привести к повреждению).

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если подключение к вашему устройству не выполняется, выполните следующие действия:

- Проверьте целостность разъема.
- Проверьте правильность подключения к компьютеру.
- Выключите и снова включите мышь, перезагрузите компьютер.

Если проблема не устранена, обратитесь к технической поддержке Toxic Ant.

Содержание вредных веществ в продукте

Ед.	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром (Cr)	PBB	PBDE
Пласт. детали	○	○	○	○	○	○
Металл. детали	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями ST11364.

Она указывает, что содержание опасного вещества во всех материалах оборудования ниже предельных требований, указанных в GB/T 26572.

Она также указывает, что содержание ароматического вещества хотя бы в одном из материалов оборудования превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.

СЕРТИФИКАТ

Название продукта: легкая беспроводная трехрежимная мышь.

Модель: APOLLO

Сертифицированный производитель: Cooltech (Shanghai) Co., Ltd., Building 1, No. 120, Rongjiang Road, Songjiang Industrial Zone



Toxic Ant



Название продукта/модель
Номер продукта
Номер счета
Дата продажи
Дата ввода в эксплуатацию
Дата гарантии
Гарантийный срок: 1 (один) год с даты выставления счета, указанного в счете-фактуре
Серийный номер

Страна-производитель: Китай

Гарантия не предоставляется, если

- Не предоставлен один из следующих документов: гарантийный талон, выставленный счет.
- Гарантийный талон имеет следы подделки или не соответствует товару.
- Товар был поврежден при неправильном использовании пользователем (например, механическое воздействие).
- Товар был поврежден факторами окружающей среды.
- Товар был разобран и отремонтирован самостоятельно или сторонним неспециализированным ремонтным сервисом.
- Товар был поврежден водой или влагой.
- Среда использования не соответствует необходимым нормам (например, сертификация 3с).
- Не были соблюдены гарантийные положения.
- Превышен срок действия гарантии.
- Товар был поврежден из-за несоблюдения правил пользования, обслуживания и хранения изделия.

Послепродажное обслуживание

Telegram: @toxicantdevices

E-mail: support@toxicant.pro

График работы по МСК: Пн–Чт с 08:00 до 17:00, Пт с 08:00 до 16:00, Сб–Вс – выходной



Гарантия на периферийные устройства

Имя дилера
Адрес дилера
Телефон дилера
Почтовый индекс
Печать дилера
Имя покупателя
Адрес покупателя
Телефон покупателя
Почтовый индекс

Инструкция по ремонту

- Данная гарантия предоставляет собой трехгарантийный сертификат. Она сохраняется у пользователя для проведения ремонта, обмена и возврата, предусмотренных «Положением об ответственности за ремонт, замену и возврат микрокомпьютерной продукции».
- Имея данную гарантию и оплаченный счет пользователю смогут пользоваться услугами определенных сервисных центров.
- Данная гарантия не перевыпускается в случае утери. Пожалуйста, храните ее надлежащим образом и предъявляйте при необходимости ремонта.
- Детали, замененные во время технического обслуживания, не подлежат обмену с пользователем.
- Если написанное на данном гарантийном талоне не соответствует национальным правилам, национальные правила имеют преимущество.

Отслеживание послепродажного обслуживания

Гарантийный случай		
Дата ремонта		
Дефект		
Внешний вид		
Комплектность		
Сервисный центр		
Инженер		



Recyclable Paper



Toxic Ant

Компания: Cooltech Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Адрес: Block C17, Building 1, No. 120, Rongjiang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai

Made in China